PROJ. ROZDZIELNICA R-1

proj.P-1

kWh
1 F

FR 301 B
63A
p.poż.

LZ

1

Bi-GskY 1x25
Bi-Wts 25A

ISTN. 2 x YADY 10mm2

ZASILANIE POMIEASZCZEŃ
O NR.: 1/1, 1/5, 1/7

FR 301 B
16A

DEHNquard
TN-S T-275

L 311

S 301 B
10A

P 312B
30mA
16A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

N
PE

L2	L2	L2	L2
Obwód oświetleniowy	Obwód gniazd wtykowych Nr. pom.: 1/5	Obwód gniazd wtykowych hermetycznych Nr. pom.: 1/7	Obwód zasilania podgrzewacza przepływowego Nr. pom.: 1/7
YDY 3(4)x1.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2

proj.P-2

kWh
1 F

S 301 B
16A

ZASILANIE POMIEASZCZEŃ
O NR.: 1/2, 1/3, 1/4

S 301 B
10A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

P 312B
30mA
16A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

N
PE

L1	L1	L1	L1	L1	L1
Obwód oświetleniowy	Obwód gniazd wtykowych Nr. pom.: 1/2	Obwód gniazd wtykowych Nr. pom.: 1/3	Obwód gniazd wtykowych Nr. pom.: 1/4	Obwód gniazd wtykowych hermetycznych Nr. pom.: 1/3	Obwód zasilania podgrzewacza przepływowego Nr. pom.: 1/3
YDY 3(4)x1.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2

proj.P-3

kWh
1 F

S 301 B
16A

ZASILANIE POMIEASZCZEŃ
O NR.: 1/6, 1/8

S 301 B
10A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

P 312B
30mA
16A

S 301 B
16A

S 301 B
16A

N
PE

L1	L1	L1	L1	L1
Obwód oświetleniowy	Obwód gniazd wtykowych Nr. pom.: 1/6	Obwód gniazd wtykowych Nr. pom.: 1/8	Obwód gniazd wtykowych hermetycznych Nr. pom.: 1/6	Obwód zasilania podgrzewacza przepływowego Nr. pom.: 1/6
YDY 3(4)x1.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2	YDY 3x2.5mm2

TT	Panel krosowy 10-parowy

UZIOM PUNKTOWY
BUDYNKU
R<10Ω

ZKP

ISTN. TABLICA BEZPIECZNIKOWA NA KLATCE SCHODOWEJ

ISTN. ZABEZPIECZENIA ODBIORÓW

ISTN. ZABEZPIECZENIA ODBIORÓW

25/25

25

25

63/63

3

KIER. ISTN. ZŁĄCZE
KABLOWE NA BUDYNKU
KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 30

Uwaga:
1)System ochrony od porażeń po stronie 0,4 kV: Samoczynne wyłaczenie zasilania
2) W proj. rozdzielnicy R-1 należy na listwie LZ dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N oraz uziemić ją poprzez podłączenie do otoku budynku i nowo wykonane uziemienie punktowe
3) * - element przystosowany do plombowania
4) P-1 - główny układ pomiarowy
P-2, P-3 -pomocniczy układ pomiarowy

Nazwa obiektu:	LOKAL UŻYTKOWY		
Adres obiektu:	82 - 300 ELBĄG ul. Kosynierów Gdyńskich 30	Skala:	-
Inwestor:	Zarząd Budynków Komunalnych ul.Ratuszowa 4, Elbląg	Data:	I.2009r.
Nr rys.	E3	Schemat blokowy zasilania i układów rozliczania energii	
Projektant:	Imię i nazwisko, nr uprawnień mgr inż. Marek Szmigiel 23/02/OL	Podpis	
Zespół autorski :	inż. Magdalena Soboczyńska		